



Smart Radio VHF-splitter - Voorwaarden en gebruiksaanwijzing

Stentec Software, 14 juni 2006

Gebruik van de Smart Radio VHF-splitter is geheel op eigen risico. Lees daarom onderstaande gebruiksaanwijzing goed door. De goede werking bij eigenlijk gebruik wordt door de fabrikant Smart Radio gegarandeerd tot één jaar na aankoop. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden stuur dan de VHF-splitter direct terug naar uw leverancier.

Met de Smart Radio VHF-splitter kunt u voor het aansluiten van een AIS-ontvanger uw bestaande marifoonantenne gebruiken. Deze oplossing zal zowel tijd als geld schelen. Daarnaast is een VHF- antenne normaal gesproken al geplaatst op de meest gunstige positie aan boord. De splitter vraagt weinig stroom (<0.1W) en heeft weinig verlies (<1dB).

De Smart Radio VHF-splitter beveiligd de aangesloten AIS ontvanger tegen zenden tot 30 W. De VHF-splitter wordt geleverd compleet met aansluitkabels. Zie plaatje hieronder:



Toelichting VHF-splitter aansluiting:

- Links gaat naar de antenne-uitgang van de marifoon.
- Rechts gaat naar de antenne
- Onder gaat naar de 12 Volt (rood+, zwart -) en naar de antenne-uitgang van de AIS-ontvanger (BNC aansluiting)

V voorkom beschadiging: Houd de VHF-splitter op spanning als de marifoon aanstaat !

Als de VHF-splitter niet gevoed wordt, kan de marifoon toch ontvangen en kan de AIS ontvanger wel gebruikt worden. Maar let op: Zenden met de marifoon kan dan echter beschadiging geven van de VHF-splitter en de AIS ontvanger !

Het is daarom aan te bevelen de VHF-splitter op de marifoon voeding te zetten, zodanig dat als u de marifoon aanzet altijd de VHF-splitter op spanning staat. Als u om stroom te besparen de AIS ontvanger uitzet kunt er zo voor zorgen dat de VHF-splitter op spanning blijft staan en voorkomt u schade.

Tevens dient de ingang van de VHF-splitter bij zenden altijd aangesloten te zijn. Verwijder de VHF-splitter als u uw AIS ontvanger loskoppelt en de Marifoon gebruikt wordt om te zenden !

Support:

Uw leverancier: Stentec Software
e-mail: helpdesk@stentec.com
telefoon: (+31) 0515 443515
website: www.stentec.com

Fabrikant: Smart Radio China
e-mail: smartradio@sz.net.cn
Skype: user name "smartradiocn"
Website: www.yte.com.cn